

## ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПУТЕВЫЕ ТИПА ВПВ-4Б

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Выключатели предназначены для дистанционного и автоматизированного контроля и сигнализации положения и управления электроприводами машин и механизмов в тяжелых режимах работы. Применяются как в стационарных установках, так и на средствах наземного, морского и воздушного транспорта.



### СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВПВ	4	Б	X1	X2	X3	X4
1	2	3	4	5	6	7

1. Наименование: Выключатель путевой взрывозащищенный
2. Исполнение по количеству контактов
3. Модернизированный
4. Исполнение по виду привода: 1-рычаг с роликом; 2-рычаг с тросом; 3-рычаг с педалью; 4-рычаг с пазом
5. Исполнение по взрывозащите: 1 - PB ExdI; 2 - 1ExdIIBT6; 3 - 1ExdIICT6
6. Климатическое исполнение: У, ХЛ, ОМ или Т по ГОСТ 15150-69
7. Категория размещения 1 или 5 по ГОСТ 15150-69

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Выключатели предназначены для эксплуатации с маркировкой взрывозащиты: PB ExdI - в подземных помещениях угольных и сланцевых шахт: 1ExdIIBT6, 1ExdIICT6 - во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок
2. Высота над уровнем моря не более 4300 м
3. Температура окружающей среды:
  - от минус 60°C до плюс 45°C для исполнения ХЛ1
  - от минус 45°C до плюс 40°C для У1
  - от минус 40°C до плюс 45°C для ОМ1
  - от минус 10°C до плюс 45°C для Т1
  - от минус 5°C до плюс 35°C для У5
  - от плюс 1°C до плюс 35°C для Т5
4. Относительная влажность воздуха до 98±2% при температуре 35±2°C с конденсацией влаги
5. Степень защиты от действия окружающей среды IP65 по ГОСТ 14254-96

### КОНСТРУКЦИЯ

Основным исполнительным органом выключателя являются блоки контактные. Блоки имеют один размыкающий (Р) и один замыкающий (З) контакты и выполняются с приводом в виде толкателя с самовозвратом в начальное положение. Контактные зажимы блоков допускают присоединение двух проводов сечением до 2,5 мм<sup>2</sup> каждый или одного провода сечением до 4 мм<sup>2</sup>. Взрывонепроницаемая металлическая оболочка выключателя состоит из корпуса и крышки. Внутри корпуса выключателя установлены два контактных блока с приводным устройством, состоящим из закрепленного на валу поворотного рычага с роликом, тросом, педалью или пазом. На валу расположены два кулачка, которые посредством скоб с роликами воздействуют на приводные элементы контактных блоков.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Норма	
	РВ ExdI	1ExdIIBT6, 1ExdIICT6
<b>Номинальное напряжение, В:</b> переменного тока (50 или 60 Гц) постоянного тока	127 110	660 440
<b>Номинальный ток, А</b>	1,6	1,6
<b>Масса, кг, не более</b>	3,3	3,3