

## ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ШАХТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ВШО

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Выключатель шахтного освещения ВШО используется в комплекте с аппаратом АОШ и предназначен для включения, отключения и защиты от токов короткого замыкания линий освещения между выключателем и нагрузкой. Применение АОШ в комплекте с ВШО повышает удобство в эксплуатации, значительно увеличивает длину защищаемого кабеля и позволит производить монтаж осветительного оборудования в длинных выработках с меньшими затратами.



### Область применения:

- шахты, опасные по газу (метану) и угольной пыли;
- стволы и надшахтные здания, в которых допущено применение электрооборудования в исполнении «РВ».

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровень и вид взрывозащиты	PB Ex dl X
Степень защиты от внешних воздействий	IP54
Номинальное напряжение питания, В	127, 220
Номинальный ток расцепителя, In, А	20
Время срабатывания выключателя, с, не более	0,05
Срок службы, лет, не менее	5
Габаритные размеры, мм, не более	350x370x290
Масса, кг, не более	25